



制御モジュール

モデル: **QTC1-R**



■形名

選定例) QTC1-RPC-RSRR-21



QTC1-R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
電源・通信 オプション	0								オプション無し
	P								電源・上位通信機能有り
	C								電源・CUNet 通信機能有り
配線方式		C							コネクタタイプ
制御出力 1			<input checked="" type="checkbox"/>						出力コード表参照
制御出力 2				<input type="checkbox"/>					
入力 1						R			Pt100 4 線式
入力 2							R		
ヒータ断線警報オプション							-0		オプション無し
							-2		CT2 点 20 A (単相/三相) (*1)
							-A		CT2 点 100 A (単相/三相) (*1)
イベント入出力オプション							0		オプション無し
							1		イベント入力(2 点) (*2)
							2		イベント出力(4 点) (*2)

(*1): CT およびコネクタハーネスは別売品となる。

(*2): コネクタハーネスは別売品となる。

出力コード表

コード	出力種類
R	リレー接点出力
S	無接点電圧出力(SSR 駆動用)
A	直流電流出力 4~20 mA DC
0	直流電流出力 0~20 mA DC
V	直流電圧出力 0~1 V DC
1	直流電圧出力 0~5 V DC
2	直流電圧出力 1~5 V DC
3	直流電圧出力 0~10 V DC
C	オープンコレクタ出力

入力コード表

コード	入力の種類	レンジ
R	Pt100 4 線式	0.000~32.000 °C

■別売品

製品名	形名
終端抵抗器 100 Ω	RES-S07-100
20A 用 CT	CTL-6-S-H (*1)
100A 用 CT	CTL-12-S36-10L1U (*1)
ヒータ断線警報用コネクタハーネス	WQ (*1)
イベント入出力用コネクタハーネス	EVQ (*2)

(*1): ヒータ断線警報 (ヒータ断線警報オプション記号: -2, -A)用

(*2): イベント入力, イベント出力 (イベント入出力オプション記号: 1, 2)用

■定格

定格目盛

入力	入力レンジ	分解能
Pt100	0.000~32.000 °C	0.001 °C

(*): スケーリング可能。ただし, SV 下限値~SV 上限値としてはたらく。

入力

入力	<table border="1"> <tr> <td>測温抵抗体入力</td> <td>Pt100 4 導線式(JIS C1604-2013) 許容入力導線抵抗: 一線当たりの抵抗値 100 Ω以下</td> </tr> </table>	測温抵抗体入力	Pt100 4 導線式(JIS C1604-2013) 許容入力導線抵抗: 一線当たりの抵抗値 100 Ω以下						
測温抵抗体入力	Pt100 4 導線式(JIS C1604-2013) 許容入力導線抵抗: 一線当たりの抵抗値 100 Ω以下								
イベント入力	<table border="1"> <tr> <td>入力点数</td> <td>2 点</td> </tr> <tr> <td>入力方式</td> <td>有電圧接点入力 シンク方式</td> </tr> <tr> <td>閉時回路電流</td> <td>約 6 mA</td> </tr> <tr> <td>取り込み判定時間</td> <td>40 ms~40 ms+ 入力サンプリング周期の範囲内</td> </tr> </table>	入力点数	2 点	入力方式	有電圧接点入力 シンク方式	閉時回路電流	約 6 mA	取り込み判定時間	40 ms~40 ms+ 入力サンプリング周期の範囲内
入力点数	2 点								
入力方式	有電圧接点入力 シンク方式								
閉時回路電流	約 6 mA								
取り込み判定時間	40 ms~40 ms+ 入力サンプリング周期の範囲内								
CT 入力	<table border="1"> <tr> <td>20 A 仕様 (-2)</td> <td>定格電圧 0.9 V, 定格電流 30 mA</td> </tr> <tr> <td>100 A 仕様 (-A)</td> <td>定格電圧 0.9 V, 定格電流 120 mA</td> </tr> </table>	20 A 仕様 (-2)	定格電圧 0.9 V, 定格電流 30 mA	100 A 仕様 (-A)	定格電圧 0.9 V, 定格電流 120 mA				
20 A 仕様 (-2)	定格電圧 0.9 V, 定格電流 30 mA								
100 A 仕様 (-A)	定格電圧 0.9 V, 定格電流 120 mA								

■性能

基準精度	周囲温度 23 °C, 取り付け角度±5 度において 測温抵抗体入力 ±0.05 °C以内
周囲温度の影響	入カスパンの±100 ppm/°C以内
電磁妨害の影響	入カスパンの±1 %以内
入力サンプリング周期	125 ms

■制御性能

制御動作	<p>2 自由度 PID 制御, Fast-PID 制御, Slow-PID 制御, ON-OFF 制御または Gap-PID 制御から任意の制御方式を選択する。使用用途, プロセスに応じて制御方式を選択することで最適な制御が可能となる。 (初期値: 2 自由度 PID 制御)</p>																						
<p>2 自由度 PID 制御 Fast-PID 制御 Slow-PID 制御 Gap-PID 制御</p>	<p>2 自由度 PID 制御 SV 変更時の追従特性と外乱の抑制を両立した制御方式。</p> <p>Fast-PID 制御 Fast-PID 制御と同様の外乱応答性を持ち, オーバershootを軽減した制御動作を行う。</p> <p>定値制御(SV を 1 つの値で制御)する場合の, 一般的な PID 制御方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ P 制御: 積分時間, 微分時間を 0 に設定した場合 ・ PI 制御: 微分時間を 0 にした場合 ・ PD 制御: 積分時間を 0 にした場合 ・ 偏差 PID 制御: 比例ゲイン 2 自由度係数(α)を 1.00, 微分 2 自由度係数(γ, Cd)を 1.00 に設定した場合 <p>Slow-PID 制御 オーバーシュートを発生させたくないプロセス, PV が一度 SV を超えてしまうと PV が下がりにくいプロセスで有効な制御方式。</p> <p>Gap-PID 制御 PV にノイズが多かったり, 操作部にヒステリシスをもっていたりすると偏差が 0 の近くで微小な変動を持続することがある。このような場合, 通常は不感帯を用いるが, 不感帯内では制御を行わないことから, 外乱時に PV が変化してしまう。そのため, 不感帯内で偏差特性をもたせ, 外乱に対して応答させる制御方式。</p> <table border="1" data-bbox="507 837 1437 1393"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>設定範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>比例帯(P)</td> <td>0.001~入カスパン °C</td> </tr> <tr> <td>積分時間(I)</td> <td>0~3600 秒 または 0.0~2000.0 秒 積分/微分小数点位置選択の選択内容により, 設定範囲が異なる</td> </tr> <tr> <td>微分時間(D)</td> <td>0~3600 秒 または 0.0~2000.0 秒 積分/微分小数点位置選択の選択内容により, 設定範囲が異なる</td> </tr> <tr> <td>比例ゲイン 2 自由度係数(α)</td> <td>0.00~1.00</td> </tr> <tr> <td>積分 2 自由度係数(β)</td> <td>0.00~10.00</td> </tr> <tr> <td>微分 2 自由度係数(γ, Cd)</td> <td>0.00~1.00</td> </tr> <tr> <td>比例周期</td> <td>0.1~100.0 秒</td> </tr> <tr> <td>出力上限, 出力下限</td> <td>0.0~100.0 % 直流電流出力, 直流電圧出力の場合, -5.0~105.0 %</td> </tr> <tr> <td>ギャップ幅(*)</td> <td>0.0~10.0 % 比例帯×ギャップ幅となる</td> </tr> <tr> <td>ギャップ係数(*)</td> <td>0.0~1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*): Gap-PID 制御のみ</p>	項目	設定範囲	比例帯(P)	0.001~入カスパン °C	積分時間(I)	0~3600 秒 または 0.0~2000.0 秒 積分/微分小数点位置選択の選択内容により, 設定範囲が異なる	微分時間(D)	0~3600 秒 または 0.0~2000.0 秒 積分/微分小数点位置選択の選択内容により, 設定範囲が異なる	比例ゲイン 2 自由度係数(α)	0.00~1.00	積分 2 自由度係数(β)	0.00~10.00	微分 2 自由度係数(γ, Cd)	0.00~1.00	比例周期	0.1~100.0 秒	出力上限, 出力下限	0.0~100.0 % 直流電流出力, 直流電圧出力の場合, -5.0~105.0 %	ギャップ幅(*)	0.0~10.0 % 比例帯×ギャップ幅となる	ギャップ係数(*)	0.0~1.0
項目	設定範囲																						
比例帯(P)	0.001~入カスパン °C																						
積分時間(I)	0~3600 秒 または 0.0~2000.0 秒 積分/微分小数点位置選択の選択内容により, 設定範囲が異なる																						
微分時間(D)	0~3600 秒 または 0.0~2000.0 秒 積分/微分小数点位置選択の選択内容により, 設定範囲が異なる																						
比例ゲイン 2 自由度係数(α)	0.00~1.00																						
積分 2 自由度係数(β)	0.00~10.00																						
微分 2 自由度係数(γ, Cd)	0.00~1.00																						
比例周期	0.1~100.0 秒																						
出力上限, 出力下限	0.0~100.0 % 直流電流出力, 直流電圧出力の場合, -5.0~105.0 %																						
ギャップ幅(*)	0.0~10.0 % 比例帯×ギャップ幅となる																						
ギャップ係数(*)	0.0~1.0																						
ON-OFF 制御	<p>ON, OFF の 2 値のみで動作する制御方式</p> <table border="1" data-bbox="507 1458 1437 1525"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>設定範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ON/OFF 動作すきま</td> <td>0.001~10.000 °C</td> </tr> </tbody> </table>	項目	設定範囲	ON/OFF 動作すきま	0.001~10.000 °C																		
項目	設定範囲																						
ON/OFF 動作すきま	0.001~10.000 °C																						
制御範囲	<p>下記の制御範囲を超えた場合, 制御出力を OFF にする。 入力レンジ下限値-5.000 °C~入力レンジ上限値 +0.500 °C</p>																						


制御出力	リレー接点出力	1a
	制御容量	3 A 250 V AC (抵抗負荷) 1 A 250 V AC (誘導負荷 $\cos\phi=0.4$)
	電氣的寿命	10 万回
	最小適用負荷	10 mA 5 V DC
	無接点電圧出力(SSR 駆動用)	12 V DC \pm 15 % 最大 40 mA (短絡保護回路付き) ※ 電源-出力間是非絶縁
	直流電流出力	4~20 mA DC, 0~20 mA DC (分解能 12000) 負荷抵抗 最大 550 Ω ※ 電源-出力間是非絶縁
直流電圧出力	0~1 V DC, 0~5 V DC, 1~5 V DC, 1~10 V DC (分解能 12000) 許容負荷抵抗 1 k Ω 以上 ※ 電源-出力間是非絶縁	
オープンコレクタ出力(NPN)	許容負荷電流 100 mA 以下 負荷電圧 30 V DC 以下 残留電圧 1.2 V DC 以下 OFF 時漏れ電流 0.1 mA 以下	

■一般構造

質量	約 150 g	
外形寸法	30 × 100 × 85 mm(W × H × D 突起部を除く)	
取り付け方式	DIN レール取り付け方式	
ケース	難燃性樹脂, 色: 黒	
パネル	ポリカーボネートシート	
適用規格	EN	規格番号: EN61010-1(汚染度 2)
	EC 指令 (EMC 指令)	EMI: EN61326 放射妨害電界強度: EN55011 Group1 ClassA 端子雑音電圧: EN55011 Group1 ClassA EMS: EN61326

■ 指示機構・設定機構

※ 電源・上位通信機能無し時, 三角マーク (緑色)




動作表示灯

番号	記号(色)	名称, はたらき	番号	記号(色)	名称, はたらき
①	PWR(緑色)	動作表示灯 消灯(常時): モジュール本体停電時 点灯(常時): モジュール本体通電時 500 ms 点滅(3秒間): ウォームアップ中 500 ms 点滅(常時): 計器内部故障[不揮発性 IC メモリー異常時 または ADC(内部回路)異常時]	③	O1(緑色)	制御出力 OUT1 表示灯
			④	O2(緑色)	制御出力 OUT2 表示灯
②	T/R(黄色)	通信表示灯 点滅(早い): 通信正常時 点滅(遅い): 通信異常時(受信異常) 消灯(常時): 通信異常時(無応答), USB 通信時	⑤	EVT(赤色)	イベント表示灯 消灯(常時): 警報または異常無し 点灯(常時): 警報動作時, ループ異常警報 動作時またはヒータ断線警報 (オプション)動作時 500 ms 点滅: センサ異常時(オーバスケール, アンダスケール) 250 ms 点滅: USB パスパワーによるパソコンからの電源供給時

スイッチ, コネクタ

番号	記号	名称, はたらき
⑥	ADD	モジュールアドレス選択用ロータリースイッチ ロータリースイッチにより, モジュールアドレス 0~F(1~16)を選択する。
⑦	USB	コンソール通信用コネクタ micro USB Type-B
⑧	CT1, CT3	CH1 CT 入力用コネクタ 単相の場合, CT1 または CT3 を使用する。三相の場合, CT1 および CT3 を使用する。
	CT2, CT4	CH2 CT 入力用コネクタ 単相の場合, CT2 または CT4 を使用する。三相の場合, CT2 および CT4 を使用する。
⑨		通信仕様選択用ディップスイッチ ディップスイッチにより, 通信速度, データビット, パリティ, ストップビットおよび通信プロトコルを選択する。
⑩		イベント入出力コネクタ イベント入力割付選択またはイベント出力割付選択で動作を選択する。


■端子配列




11	制御出力	CH1
12		
1	入力	
2		
3		
4		
16	制御出力	CH2
17		
6	入力	
7		
8		
9		

前面

QTC1-RP




電源電圧 24V DC





シリアル通信 RS-485

QTC1-R0




(*) QTC1-R0 の場合、電源端子およびシリアル通信 RS-485 端子はない。

QTC1-RC



電源電圧 24V DC



Cunet 通信

ベース部

■標準機能

警報出力

動作種類	上限警報, 下限警報, 上下限警報, 上下限警報個別, 上下限範囲警報, 上下限範囲警報個別, 絶対値上限警報, 絶対値下限警報および待機付上限警報, 待機付下限警報, 待機付上下限警報, 待機付上下限警報個別または動作無しの中から選択できる。(初期値: 動作無し)
動作	ON/OFF 動作
警報動作すきま設定範囲	0.001~10.000 °C
出力	状態フラグまたはイベント出力割付選択で割り付けられたイベント出力
警報0設定有効/無効選択	警報0設定有効/無効選択で有効を選択すると, 上限警報, 下限警報, 上下限警報, 上下限警報個別, 上下限範囲警報, 上下限範囲警報個別, および待機付上限警報, 待機付下限警報, 待機付上下限警報, 待機付上下限警報個別の時, 警報設定値を0にした場合でも警報動作がはたらく。

ループ異常警報

設定範囲	ループ異常警報時間 0~200 分 ループ異常警報動作幅 0.000 ~ 15.000 °C
出力	状態フラグまたはイベント出力割付選択で割り付けられたイベント出力

設定値ランプ機能

SV 変更時, 変更前の SV から変更後の SV まで設定された変化率で制御する機能。 制御許可時は, その時の PV から SV まで設定された変化率で制御する。	
設定範囲	SV 上昇率 温度入力 0.000~10.000 °C/分 SV 下降率 温度入力 0.000~10.000 °C/分 SV 上昇率, SV 下降率ともに初期値 0.000 °C/分, ただし, 0.000 °C/分に設定するとこの機能ははたらかない。

電源投入時復帰動作選択

電源投入時, 継続状態(電源を OFF する前の状態)で復帰するか, 停止状態で復帰するかを選択する。

不揮発性 IC メモリーデータ保存選択

不揮発性 IC メモリーへ, データの保存を許可するか禁止するかを選択する。 保存禁止を選択すると, 全設定値を一時的に変更できるが, 電源を再投入すると, 保存禁止を選択する前の値に戻る。
--

自動/手動制御切替

上位からの通信により自動/手動制御の切替ができる。

センサ補正係数

センサ入力値の傾きを設定することができる。	
設定範囲	0.000~10.000

センサ補正

制御箇所の温度とセンサ設置箇所の温度が異なる場合, PV をシフトして補正することができる。 (センサ補正值にかかわらず, 入力定格のレンジ内で有効)	
設定範囲	-10.000~10.000 °C

制御機能選択

標準, 加熱冷却制御, カスケード制御または出力選択機能から選択することができる。	
カスケード制御	マスター側 (CH1) の SV と PV から求めたマスター側の操作出力量をスレーブ側 (CH2) の SV に代入しスレーブ側制御演算を行いスレーブ側制御出力が出力される。(CH1 制御出力は OFF (電流出力の場合 0 mA))
加熱冷却制御	制御機能選択項目で CH1 に加熱冷却制御を選択すると, CH1 が加熱側出力, CH2 が冷却側出力として加熱冷却制御を行う。CH2 の選択項目は無効。
出力選択機能	調節計を使用している中で, 未使用の入力が存在した場合に現在使用している入力チャンネルが故障した場合などの状況で, 未使用のチャンネルに入力を変更し, 入力に対する出力箇所を選択することができる。

拡張機能選択

拡張無し、ピーク電力抑制機能、オートバランス制御機能から選択することができる。	
ピーク電力抑制機能	設備の電力制限がある場合、電力のピーク値を抑制する機能。 総電流を設定することができ、各チャンネルに設定された電流値の合計が総電流以下の値で電力抑制の制御を行うことができる。※(直流電流出力形および直流電圧出力形選択時は無効、及び各設定値の変更は制御停止時のみ有効、及び各設定値の変更は制御停止時のみ有効)
オートバランス制御機能 (電源・上位通信機能有り時)	1つの制御対象に複数の制御箇所均熱を図り、部分焼けや機械的歪み等を抑える機能。 オートバランス制御は、制御モジュールを複数台使用する方法、制御モジュール内だけで単独使用する方法がある。

出カゲイン・バイアス機能

入力に対して出力が複数箇所ヒータ制御を行うなど、入力に対して複数の出力を使用している場合に、あらかじめ出力量の分布が分かれば、基準出力に対して比率およびバイアスを設定することで、均等に制御を行うことができる機能。
--

入力異常時制御動作選択機能

入力が入力異常、オーバースケール、アンダスケールになった場合に制御動作を継続して行うか、入力異常時操作量設定で設定されている固定の操作量を出力するかを選択することができる。
--

入力演算機能

入力演算機能選択で、標準、差分入力、加算入力を選択することができる。 CH1で選択された演算機能はCH1およびCH2に対応する。ただし、制御機能選択で標準以外を選択した場合無効となる。

入力差検知機能

入力差検知選択で自チャンネルと選択されたチャンネルとの入力差を検知し、入力差検知設定で設定された値を超えると入力差フラグに1がセットされる。ただし、入力差検知選択で自チャンネルを選択した場合この機能は働かない。

■オプション機能

ヒータ断線警報 (ヒータ断線警報オプション記号: -2, -A)

直流電流出力形および直流電圧出力形の場合、この機能は付加できない。状態は、シリアル通信時、状態フラグを読み取ることで判断できる。	
定 格	単相/三相 20 A, 単相/三相 100 A(注文時に指定)
設定範囲	20 A: 0.0~20.0 A (0.0に設定すると動作しない) 100 A: 0.0~100.0 A (0.0に設定すると動作しない)
設定精度	定格値の±5 %
動作点	設定値
動 作	ON/OFF 動作
出 力	状態フラグまたはイベント出力割付選択で選択されたイベント出力

イベント入力 (イベント入出力オプション記号: 1)

イベント入力が入力された場合、イベント入力割付選択で選択された内容が動作する。	
イベント入力割付選択	動作無し, 制御開始/停止(CH 単独), 制御開始/停止(CH 連動)
入力点数	2 点
入力方式	有電圧接点入力 シンク方式
閉時回路電流	約 6 mA
取り込み判定時間	約 100 ms

イベント出力 (イベント入出力オプション記号: 2)

イベント出力割付選択で選択された内容が動作する。	
イベント出力割付選択	動作無し, EVT 出力(CH 単独), EVT 出力(CH 連動)
出力点数	4 点
回路	NPN オープンコレクタ
最大負荷電圧	30 V DC
最大負荷容量	50 mA

電源・上位通信機能 (電源・通信オプション記号: P)

通信回線	EIA RS-485 準拠	
通信方式	半二重通信	
通信速度	9600, 19200, 38400, 57600 bps をディップスイッチにて選択(初期値: 57600 bps)	
同期方式	調歩同期式	
データビット/パリティ	データビット: 8 パリティ: 偶数, 奇数, パリティ無しを通信仕様選択用ディップスイッチにて選択(初期値: 8ビット/偶数)	
ストップビット	1または2を通信仕様選択用ディップスイッチにて選択(初期値: 1)	
応答遅延時間設定	0~1000 ms (初期値: 0 ms) ホストからのコマンド受信後, モジュールから応答を返す時間を遅延させることができる。	
データの構成	通信プロトコル	MODBUS RTU
	スタートビット	1
	データビット	8
	パリティ	有り(偶数, 奇数), 無し
	ストップビット	1 または 2

SIF 機能 (Smart InterFace, プログラムレス通信機能)

三菱電機株式会社製シーケンサ「MELSEC - Q シリーズ」とシリアル通信接続を行い, PLC の通信プロトコルを用いて, PLC レジスタに各種データの書き込みと読み出しを行う機能。 通信プロトコルは「QW」「QR」コマンドを使用し, A 互換 1C フレーム AnA/AnU 共通コマンド(QR/QW)(D コマンド)を使用できる PLC が対象。
--

電源・CUnet 通信機能 (電源・通信オプション記号:C)


接続形態	マルチドロップ方式	
通信方式	2 線式半二重通信	
同期方式	ビット同期	
誤り検出	CRC-16	
占有スレーブアドレス数	1	
最大接続ノード数	64 ノード	
通信速度 通信距離	通信速度	ネットワーク最大長
	12 Mbps	100 m
	6 Mbps	200 m
	3 Mbps	300 m
絶縁方式	パルストランス絶縁	
インピーダンス	100 Ω	
終端抵抗	最終接続,CUnet スレーブで設定 本モジュールは未搭載	

■絶縁・耐電圧

回路絶縁構成

・リレー接点出力, オープンコレクタ出力

・無接点電圧出力, 直流電流出力, 直流電圧出力



絶縁抵抗	500 V DC 10 MΩ 以上	
耐電圧	入力端子-接地間	1.5 kV AC 1 分間
	電源端子-接地間	1.5 kV AC 1 分間
	電源端子-入力端子間	750 V AC 1 分間

■環境条件

周囲温度	-10~50 °C(ただし, 結露または氷結しないこと)
周囲湿度	35~85 %RH(ただし, 結露しないこと)
高度	2,000 m 以下
設置環境	汚染度 2(EN61010-1 による)
メモリー保護	不揮発性 IC メモリー(書き込み回数: 約 1 兆回)
環境仕様	RoHS 指令対応

■付属機能

停電対策	不揮発性 IC メモリーで設定データをバックアップする。								
自己診断	ウォッチドッグタイマでプログラムの暴走と停止を監視し、異常を検知すると MCU をリセットし計器を初期状態にする。								
PV フィルタ時定数設定	ノイズにより PV が変動するのを、デジタル 1 次ローパスフィルタで軽減する。								
移動平均回数設定	ノイズによって入力値が変動する値を平均化することで、指示値を安定させる。								
CH 有効/無効選択	各チャンネルに対して有効または無効を選択する。 無効を選択した場合、選択されたチャンネルに対して全ての動作が無効となり、PV は 0.00 となる。								
オーバスケール	オーバスケール判定時、状態フラグをセットする。ただし、オーバスケール中、制御は継続する。								
アンダスケール	アンダスケール判定時、状態フラグをセットする。ただし、アンダスケール中、制御は継続する。								
センサ異常	センサ異常判定時、状態フラグをセットし、制御出力を OFF する。								
ADC 異常	内部回路に故障などの異常がある場合、異常が発生したチャンネルの制御出力を OFF する。 この時、PV は 32767 となる。								
ウォームアップ表示	電源投入後、約 3 秒間、電源表示灯が 500 ms 周期で点滅する。								
接点開閉積算回数計測機能	制御出力 ON/OFF 回数を積算計測することができる。								
積算通電時間計測機能	通電している時間を確認することができる。								
ヒータ累積通電時間計測機能	リレー接点出力、無接点電圧出力の場合、ヒータが通電した累積時間を確認することができる。								
異常履歴	異常発生時、ビットの ON/OFF と積算通電時間を過去 10 回分保存する。 異常履歴は各チャンネルに有り、機器共通異常は全てのチャンネルの異常履歴に保存する。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">異常の内容</td> <td>警報 1, 警報 2, 警報 3, 警報 4, ヒータ断線警報, ループ異常警報, センサ異常, 入力異常(オーバスケール), 入力異常(アンダスケール), 不揮発性 IC メモリー異常, ADC 異常</td> </tr> </table>	異常の内容	警報 1, 警報 2, 警報 3, 警報 4, ヒータ断線警報, ループ異常警報, センサ異常, 入力異常(オーバスケール), 入力異常(アンダスケール), 不揮発性 IC メモリー異常, ADC 異常						
異常の内容	警報 1, 警報 2, 警報 3, 警報 4, ヒータ断線警報, ループ異常警報, センサ異常, 入力異常(オーバスケール), 入力異常(アンダスケール), 不揮発性 IC メモリー異常, ADC 異常								
コンソール通信	通信ケーブル(市販品)をコンソール通信用コネクタに接続し、コンソールソフト(SWC-QTC101M)を使用して外部コンピュータより操作を行う。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">操作できる内容</td> <td>(1) SV, PID, 各種設定値の読み取りおよび設定 (2) PV, 動作状態の読み取り (3) 機能の変更</td> </tr> <tr> <td>通信プロトコル</td> <td>MODBUS RTU</td> </tr> <tr> <td>通信ケーブル</td> <td>USB - micro USB Type-B (市販品)</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>コンソールソフト (SWC-QTC101M)</td> </tr> </table>	操作できる内容	(1) SV, PID, 各種設定値の読み取りおよび設定 (2) PV, 動作状態の読み取り (3) 機能の変更	通信プロトコル	MODBUS RTU	通信ケーブル	USB - micro USB Type-B (市販品)	ソフトウェア	コンソールソフト (SWC-QTC101M)
操作できる内容	(1) SV, PID, 各種設定値の読み取りおよび設定 (2) PV, 動作状態の読み取り (3) 機能の変更								
通信プロトコル	MODBUS RTU								
通信ケーブル	USB - micro USB Type-B (市販品)								
ソフトウェア	コンソールソフト (SWC-QTC101M)								
ファームウェアアップデート機能	USB 通信ケーブル(市販品)をコンソール通信用コネクタに接続し、コンソールソフト(SWC-QMC101M)を使用して外部コンピュータより機能の更新を行う。ファームウェアアップデートを行った場合、設定された設定値は初期化される。								


■その他

電源電圧	24 V DC 許容変動範囲 20~28 V DC
消費電力	3 W 以下
突入電流	最大 10 A
付属品	電源端子カバー 1 個(電源・上位通信機能有り, 電源・CUNet 通信機能有り時), 設置・配線取扱説明書 1 部, 結線用コネクタ(2ESS-05P) 4 個
別売品	終端抵抗器 100 Ω(RES-S07-100), ヒータ断線警報 20A 用 CT(CTL-6-S-H), ヒータ断線警報 100A 用 CT(CTL-12-S36-10L1U), ヒータ断線警報用コネクタハーネス (WQ), イベント入出力用コネクタハーネス (EVQ)
取扱説明書	ホームページより詳細版取扱説明書をダウンロード https://shinko-technos.co.jp/

■外形寸法図(単位: mm)



本体

QTC1-R0C-RR-0 QTC1-R[C]-RR-2, QTC1-R[C]-RR-A



結線用コネクタ
DINKLE 2ESS-05P (付属品)

DIN レール



別売品

<p>終端抵抗器 100Ω RES-S07-100</p>	<p>ヒータ断線警報用 CT (カレントトランス) CTL-6-S-H (20 A 用)</p>	<p>CTL-12-S36-10L1U (100 A 用)</p>
<p>ヒータ断線警報用コネクタハーネス WQ</p>	<p>イベント入出力用コネクタハーネス EVQ</p>	